

НОВИНКА!

Трехфазное реле напряжения и контроля фаз РНПП-302М



Устройство может работать в четырех независимых режимах:

- реле обрыва фаз
- реле минимального напряжения
- реле максимального напряжения
- реле напряжения

Универсальное реле напряжения РНПП-302М является полностью программируемым прибором, где все контролируемые параметры можно изменить или отключить, позволяет работать, как **по фазному**, так и **по линейному напряжению** в широких диапазонах, ведет **контроль состояния контактов магнитного пускателя**, имеет вход от технологического контакта или дистанционного выключателя.

- Полная защита от всех видов аварий в трехфазной сети;
- Разные алгоритмы принятия решений в зависимости от типа аварий;
- Индикация действующего значения напряжения на каждой фазе и вид возникшей аварии в режиме реального времени;
- Корпус - 2S модуля, с креплением на DIN-рейку;
- Самозатухающий пластик;
- Конкурентная цена;
- Гарантия 10 лет.

Наименование	Значение
Номинальное линейное/фазное напряжение питания сети	400 / 230 В, 415 / 240 В
Частота сети	45 - 65 Гц
Точность определения порога срабатывания по напряжению	≤ 1,5 %
Потребляемая мощность (под нагрузкой)	≤ 5,0 Вт
Максимальный коммутирующий ток выходных контактов	12 А
Номинальное напряжение изоляции	450 В
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	4,0 кВ
Масса	≤ 0,300 кг
Габаритные размеры, HxBxL	90,2x36x64,5 мм